

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
6.5 kW

POIDS
53 kg

GRANDE
AUTONOMIE


INSONORISÉ
72 dB(A) à 7 m

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE



NOUVEAU

GARANTIE
3 ANS



Doté de la technologie INVERTER permettant une tension et une fréquence très stables, il assure une protection optimale de tous vos appareils même les plus sensibles (ordinateur, matériels électroniques). Grâce au système de mise au ralenti automatique, votre groupe se met au ralenti s'il n'y a pas de demande de puissance, ce qui réduit sa consommation et son niveau sonore. Idéal pour tous les chantiers ou les loisirs. Facile à transporter grâce aux roues et poignée ergonomique repliable intégrées et très silencieux. Grâce à la fonction de couplage il est possible de connecter deux ACCESS 6500i en parallèle (à l'aide du kit en option) et doubler ainsi la puissance disponible. Cela donne accès à l'énergie d'un groupe plus puissant, sans les inconvénients de poids et d'encombrement.

ACCESS 6500i

Type		Monophasé
Régulation de tension		INVERTER
Puissance maximum	kW	6.5
Puissance continue (COP)	kW	6 (12 kW couplé)
Intensité maximum	A	28.3
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	97
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	72
Moteur		G 330 Vi
Puissance maxi	ch	10
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	14
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	4 h 30
Dimensions L x l x H	mm	630 x 480 x 560
Dimensions emballage L x l x H	mm	655 x 535 x 580
Poids net à sec	kg	53
Poids brut emballé	kg	57
Référence		2001000011

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV (Stage 5)
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 prise monophasée 32 A
- ✓ Prise protégée par un disjoncteur thermique
- ✓ 2 prises chargeur USB
- ✓ Fonction de couplage
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé
- ✓ Roues et poignée ergonomique intégrées

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit mise en parallèle