

**MONOPHASÉ  
230 V / 50 Hz  
ESSENCE**

**PIUSSANCE MAX  
7.1 kW**

**POIDS  
105 kg**

**GRANDE  
AUTONOMIE**


**INSONORISÉ  
70 dB(A) à 7 m**

**DÉMARRAGE  
ÉLECTRIQUE**



**NOUVEAU**

**GARANTIE  
3 ANS**



  
**MISE AU  
RALENTI  
AUTOMATIQUE**

**ROUES  
PLEINES**

Découvrez le tout nouveau groupe électrogène insonorisé inverter **ACCESS 7000 i** pour plus de puissance! Avec une puissance de 7100 Watts et une tension très stable grâce à la technologie INVERTER, vous alimentez en toute confiance tous vos appareils sensibles. Doté de la mise au ralenti automatique, il ajuste le régime moteur en fonction de la charge pour économiser du carburant et de réduire les émissions, pour une performance optimale et respectueuse de l'environnement. L'un des meilleurs rapports poids / puissance et facile à démarrer. Grâce à ses roues pleines et sa poignée ergonomique rabattables, il vous accompagne partout où vous en avez besoin, sans compromis sur la puissance ni sur le silence.

<b>ACCESS 7000i</b>		
Type		Monophasé
Régulation de tension		<b>INVERTER</b>
Puissance maximum	kW	<b>7.1</b>
Puissance continue (COP)	kW	6.8
Intensité maximum	A	30.8
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Moteur		R420D-Vi
Puissance maxi	ch	11.9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	20
Autonomie (% de la puissance continue)	h	5
Dimensions L x l x H	mm	870 x 724 x 685
Dimensions emballage L x l x H	mm	980 x 690 x 560
Poids net à sec	kg	<b>105</b>
Poids brut emballé	kg	107.5
Référence		200100008

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV (Stage 5)
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile avec témoin lumineux
- ✓ Mise au ralenti automatique
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko + 1 prise monophasée 32 A
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko + 1 prise monophasée 32 A [avec l'option KIT DIFF]
- ✓ Prise(s) protégée(s) par un disjoncteur thermique
- ✓ 2 prises chargeur USB
- ✓ 1 prise 12 V + câble de raccordement batterie
- ✓ Protection surcharge avec témoin lumineux
- ✓ Capotage insonorisé
- ✓ Kit brouette et bras rabattables

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ KIT DIFF (option usine) : coffret incluant un disjoncteur différentiel 30 mA + piquet de terre